

Extender


EXT-01
E 13 777 67



EXT-01 kan användas för att förlänga räckvidden i Plejd-mesh och för trådlös styrning via två separata ingångar. Den fungerar även som batteribackup med en integrerad BAT-01.

- Förlänger räckvidden genom att vara en del av Plejd-mesh.
- Har integrerad BAT-01 som skyddar astrour och andra tidsfunktioner vid strömavbrott.
- Två ingångar för trådlös styrning av andra produkter från Plejd, med exempelvis en återfjädrande tryckknapp, rörelsevakt eller Vridadapter (RTR).

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monteringsclips, MNT-01 (E 13 777 90, medföljer ej).



NÄTSPÄNNING

230 V/50 Hz, max 0,02 A

STANDBYEFFEKT

0,2 W

DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA

-25 till +35 °C

BERÄKNAD BATTERITID

Upp till 10 års gångreserv

DIMENSIONER

46x46x18 mm

KABELAREA

Anslutningar: 0,5–4,0 mm²

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.
Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

